

Outdoor Stand-Alone/Wiegand Keypad with Proximity Reader Comparison Chart

	SK-2612-SPQ – New version	SK-2612-SPQ – Previous version
Model		
User Capacity Total 1000	Common User: 987 Duress User: 2 Super User: 1 Visitor User: 10	Common User: 998 Duress User: 2
Wiegand Output	26 ~ 44 bits	26 ~ 37 bits
Visitor User	Yes. Visitor Users allow temporary access from 1 ~ 10 times.	No
Super User	Yes. This will unlock the door and momentarily deactivate the reader for all other users. The Super User card/PIN must be entered again to restore the functionality of other users.	No
Collection Card Mode	Yes. This could be convenient if you want to pass out cards to your staff as they enter for the day. As they swipe their card, not only would the door unlock, but their card would be assigned the next available User ID.	No
Door-Left-Open Warning	Yes. If used with a magnetic contact on the door or with a lock with a built-in sensor, and the door is left open longer than 1 minute, the reader's internal notification will sound and the external alarm according to its settings as a reminder.	No
Master Card	1 master card for Add and Delete users	1 Master Add Card for adding users 1 Master Delete Card for deleting users
PIN only access	Yes. Support PIN-only access	No
Keypad Backlit Auto OFF	Yes. Keypad backlit can be programmed as ON / OFF / Auto OFF after 20s	The keypad backlit can be programmed as ON or OFF only.
Operating voltage	12~18 VDC	12~24 VAC/VDC
Current draw	150mA@12VDC (Max.)	105mA@12VDC (Max.)

Tabla Comparativa de Teclados Independientes/Wiegand para Exteriores con Lector de Proximidad

	SK-2612-SPQ – Nueva versión	SK-2612-SPQ – Versión anterior
Modelo		
Capacidad de usuarios Total 1000	Usuario común: 987 Usuario de coacción: 2 Superusuario: 1 Usuario visitante: 10	Usuario común: 998 Usuario de coacción: 2
Salida Wiegand	26 ~ 44 bits	26 ~ 37 bits
Usuario visitante	Sí. Los usuarios visitantes permiten acceso temporal de 1 a 10 veces.	No
Superusuario	Sí. Esto desbloqueará la puerta y desactivará momentáneamente el lector para todos los demás usuarios. La tarjeta/PIN de Superusuario debe ingresarse nuevamente para restaurar la funcionalidad de los demás usuarios.	No
Modo de tarjeta de colección	Sí. Esto podría ser conveniente si desea repartir tarjetas a su personal a medida que ingresan durante el día. Al deslizar su tarjeta, no solo se desbloquearía la puerta, sino que su tarjeta se asignaría al siguiente ID de usuario disponible.	No
Advertencia de puerta abierta	Sí. Si se usa con un contacto magnético en la puerta o con una cerradura con un sensor incorporado, y la puerta se deja abierta por más de 1 minuto, la notificación interna del lector sonará y la alarma externa se activará según su configuración como recordatorio.	No
Tarjeta maestra	1 tarjeta maestra para agregar y eliminar usuarios	1 tarjeta maestra de agregar para agregar usuarios 1 tarjeta maestra de eliminar para eliminar usuarios
Acceso solo con PIN	Sí. Soporte para acceso solo con PIN	No
Teclado retroiluminado	Sí. La retroiluminación del teclado se puede programar como ENCENDIDO / APAGADO / APAGADO AUTOMÁTICO después de 20 segundos	La retroiluminación del teclado se puede programar solo como ENCENDIDO o APAGADO.
Voltaje de operación	12~18 VDC	12~24 VAC/VDC
Consumo de corriente	150mA@12VDC (Máx.)	105mA@12VDC (Máx.)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
 Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
 La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-2612-SPQ_CP_241023.docx