

Controladores de Acceso Bluetooth®



PR-B1124-PQ Lector de Proximidad

App para un configuración simplificada por medio de tecnología Bluetooth tecnología inalámbrica. No códigos que recordar, diseño intuitivo de la App Fácil programación visual. Proveyendo conveniencia y seguridad. Conveniencia y seguridad para los usuarios y el administrador. Todos los datos están guardados de forma segura en el dispositivo sin el riesgo inherente a una conexión de internet.

Características:

- No Códigos que Recordar Intuitiva y visual App basada en programación y administración de usuarios, 1000 usuarios, opciones del dispositivo etc.
- Más que Solo un Sistema de Acceso -Controla puertas, portones, luminarios, máquinaria etc.
- Sin Exposición en Internet Toda la información esta segura en el dispositivo
- Múltiples Tipos de Usuario Permanente, con horario, temporal, números de acceso
- Opciones de Salida -
- Regulador de tiempo, continúamente desbloqueado, bloqueado o alternado
- Personalización para el Usuario -
 - Personalización individual para el mode de salida y tiempo
- Mantener la Puerta Abierta Para mantener la puerta abierta con un codigo, trajeta o aplicación (personalizable)
- Sistema Integrado y Seguro por Medio de Bluetooth -Protegido con contraseña, AES128
- Monitor del Usuario Autorizado Muestra número total de usuarios para vigilar inautorizadas acciones
- Dos Formas de Bloqueo o Activación del Dispositivo -Por tarjeta de proximidad o App
- Ilimitados Dispositivos Acceso/control ilimitado de dispositivos con una sola App
- Fácil de Respaldar / Restaurar Almacenamiento fuera de línea
- Bloqueo al Introducir Codigos Incorrectos Tamper (antimanipulación) Perzonalizable
- Interface de Varios Idiomas Soporte actual disponible en inglés, portugués, español, franéss, alemán, ruso, vietnamita, y chino (tradicional o simplificado)









Hasta 1.000 **Usarios**

SL Access™ App:







Una App Basada en Administración y Control:


Dispositivo Activo con Seguridad

AES 128 Encriptacion Configuraciones, contraseñas guardadas en el dispositivo, configuración por el administrador


Configuraciones del Administrador

Controla todos los parametros, Administra usuarios, ve la actividad, el rastro de la Audiencia, recuperaración de archivos

3



Administración del



Auditoría de Registros

Revisa las actividades mas recientes hasta 1000 eventos. Búsqueda por usuario y tipo de usuario y descargable en un archivo



Desbloqueo por **Aplicación**

Los usuarios pueden desbloquear la puerta con la aplicación, así como también a tráves del teclado o tarjeta






SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Tel: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326 Sitio Web: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



@ FC 🐠




Especificaciones:

Modos de Acceso		App / Trajeta de proximidad
Usuarios		1,000 ususrios /1 administrador
Consumo de Corriente	En Espera	63mA@12V C.C., 36mA@24V C.C.
	Activo (max.)	80mA@12V C.C., 45mA@24V C.C.
Salidas	Relevador	Estado solido, tipo C, 2.5A@30V C.C.
	Tamper	50mA@30V C.C.
Modos de Salida		tiempo de rearmado (1~1,800s) continuamente bloqueado, continuamente desbloqueado, alternado
Entrada	Liberacion Emergencia	N.A. Tierra
	Sensor de puerta	N.C. Tierra

Voltaje de operación	9~25 V C.C.
Proteccion electrica	Corto circuito, descarga electrostatica polariada invertida, relevador de proteccion
Lector de proximidad	EM 125kHz
Radio de Bluetooth	Bluetooth baja ebergia (BLE) 4.2
Rango IP	IP65 resistente a la intemperie
Manerial del armazon	Aleacion de zinc
Temperature de Operación	-4°~122° F (-20°~50° C)
Peso	6.3-oz (180g)

Dos Formas de Bloqueo o Activación del Dispositivo:





Desbloqueo con App



Desbloqueo con Tarjeta de Próximidad

Dimensiones:





Descarga La App SL Access™










Android 5.0 y más alto

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Tel: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Sitio Web: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



@ FC 🐠