

RA-4961-DSQ

Sensor PIR inalámbrico para uso exterior

Características:

- Para uso con receptores de serie RA-4961
- Monitoree inalámbricamente entradas de coche, pasarelas u otras áreas
- Alcance de transmisión hasta 1,000 pies* (305m)
- Tiempo de activación programable
- Alcance de detección programable hasta 39 pies (12m)
- Funciona con baterías para una instalación inalámbrica y conveniente
- Angulo de montaje ajustable



RA-4961-DSQ

Especificaciones:

Numero de modelo		RA-4961-DSQ
Frecuencia		914.8MHz
Alcance de transmision*		Hasta 1,000 pies (305m)
Canales		1
Fuente de alimentacion		4x baterias tipo AA (No incluidas)
Consumo de corriente	Standby/espera	70µA
	Max	18mA
Vida de bateria estimada		400 dias (3 activaciones/dia)
Indicador de bateria baja		LED del receptor destella continuamente
Alcance del sensor PIR		13' (4m) / 23' (7m) / 26' (8m) / 39' (12m)
Angulo de detección del sensor PIR		12° (con tapa de lente) / 15° (sin tapa)
Calificacion IP		IP45
Temperatura de operacion		-4°~140°F (-20°~60°C)
Dimensiones		37/8"x313/16"x43/4" (98x97x120mm)

*Línea de visión. Alcance de transmisión depende en la instalación y el entorno de operación.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright 2015 © SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos derechos reservados.
 Todas las marcas registradas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o de sus respectivos propietarios.
 La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por tal razón, SECO-LARM reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

PI_RA-4961-DSQ_151222_SP.docx