

Teléfono-video para puertas

DP-121Q B/N (blanco y negro), instalación simple con 4 cables.

El teléfono-video para puertas muestra una imagen del visitante en tiempo real en el monitor del teléfono, y trae incorporado un micrófono y un parlante en la cámara que permite a los usuarios comunicarse con los visitantes. Se les permite el ingreso a los visitantes autorizados con la presión de un único botón.

Características:

- ▶ Para uso hogareno o comercial.
- ▶ La cámara posee 6 LEDs para operación nocturna.
- ▶ Permite hablar con los visitantes en forma remota y segura.
- ▶ Abre puertas, portones, etc en forma remota desde el monitor.
- ▶ Conexión simple de 4 cables.
- ▶ Fácil instalación de montaje superficial.
- ▶ Tanto la cámara como el monitor se encienden y apagan con sólo oprimir un botón.
- ▶ La cámara y el monitor se apagan automáticamente cuando no están en uso.
- ▶ Contraste, brillo y volumen del timbre ajustables.
- ▶ Indicadores LED de encendido y operación.
- ▶ La cámara posee ajuste de ángulo incorporado.



Fácil de conectar, con monitor adicional y/o cámara adicional.

Monitor Adicional: DP-121-SQ

Cámara Adicional: DP-121-CQ

Especificaciones:

Camera	
Tipo	cámara B/W
Chip	CCD
Resolución	380 líneas de TV
Salida del relé	contacto seco de 1 Amp@12VCC máx.
Lente	3.6mm
Iluminación mín.	illuminaciónn 0.8 lx.
Peso	8 oz. (220g)
Dimensiones	5 ¹ / ₄ " x 3 ¹⁵ / ₁₆ " x 1 ¹ / ₂ " (134 x 100 x 38 mm)
Monitor	
Visualizador	CRT
Peso	2 lb. 8 oz. (1.1kg)
Consumo de energía	800mA@15~18 VCC
Fuente de alimentación	15VCC +/- 15%
Dimensiones	9 ⁵ / ₈ " x 7 ¹¹ / ₁₆ " x 3 ¹ / ₈ " (245 x 196 x 79 mm)

Aplicación de muestra:

